

Kennbuchstabe alt

Beispiel für elektrische Betriebsmittel

Kennbuchstabe neu

B	Messumformer	T
C	Kondensatoren	C
D	Speichereinrichtungen	C
E	Elektrofilter	V
F	Bimetallauslöser	F
F	Druckwächter	B
F	Sicherungen (Fein-, HH-, Signalsicherung)	F
G	Frequenzumrichter	T
G	Generatoren	G
G	Softstarter	Q
G	USV	G
H	Lampen	E
H	Optische- und akustische Meldegeräte	P
H	Signalleuchte	P
K	Hilfsrelais	K
K	Hilfsschütz	K
K	Halbleiterschütz	Q
K	Leistungsschütz	Q
K	Zeitrelais	K
L	Drosselspulen	R
M	Motor	M
N	Trennverstärker, Umkehrverstärker	T
P	Messgerät	P
Q	Lasttrenner	Q
Q	Leistungsschalter zur Absicherung	Q
Q	Motorschutzschalter	Q
Q	Stern-Dreieck-Schalter	Q
Q	Trennschalter	Q
R	Einstellwiderstand	R
R	Messwiderstand	B
R	Heizwiderstand	E
S	Befehlsgeräte	S
S	Drucktaster	S
S	Grenztaster	B
S	Schalter	S
T	Spannungswandler	T
T	Stromwandler	T
T	Transformatoren	T
U	Frequenzwandler	T
V	Dioden	R
V	Gleichrichter	T
V	Transistoren	K
Z	EMV-Filter	K
Z	Funkentstör- und Funkenlöscheinrichtungen	F